

UWAGA:
1. Przewód zasilający tablicę w pompowni układać na uchwytach niepalnych E00 mocowanych co 30cm.
2. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej zestawu pompowego chronić rurką Peschla.
3. Do szyny PE (FeZn20x2) podłączyć objemami rury instalcji wodnej.
4. Płaskownik FeZn20x2 przyłaczyć do instalacji uziemiającej budynku.
5. Połączeniom wyrównawczym przewodem PE podlegają także:
   - silniki
   - manometry
   - rury stalowe
6. Należy uziemić wejście rury wodnej do budynku, wodomierz zbocznikować.
7. Instalację połączeń wyrównawczych wykonać na wysokości 1,2m.
8. Płaskownik FeZn20x2 pomalować w żółto-zielone pasy
9. Istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniu należy zdemontować.
10. Szafka sterownicza pomp dostarczana z zestawem pompowym.
11. Zabezpieczenie przed suchobiegiem w zestawie z urządzeniami.
12. Po zakończeniu prac wykonać pomiar rezystancji uziemienia, badania izolacji oraz pomiary pętli zwarcia, wyniki przedstawić w formie protokołu

UWAGA:Wydzielenie ppoż. istniejącego pomieszczenia rozdzielni poza zakresem opracowania, należy przewidzieć w odrębnym opracowaniu.

INTER-PROJEKT
00-384 Warszawa, ul. Dobra 5/4, Tel: 501 493 239, 535 493 239, Fax: 22 629 41 05
E-mail: biuro@inter-projekt.pl, www.inter-projekt.pl

INWESTOR	Miasto St. Warszawa Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
OBIEKT	Szkoła Podstawowa Nr 312, ul. Umińskiego 12
NAZWA PROJEKTU	ZASILANIE ZESTAWU POMPOWEGO NA CELE BYTOWE ORAZ PPOŻ.
NAZWA RYSUNKU	Rzut piwnicy

ZESPÓŁ AUTORSKI	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ		
inż. Jarosław Maleńczyk	LUB/0144/POOE/05	
OPRACOWANIE		
mgr inż. Andrzej Żuchowski		
SPRAWDZIŁ		
inż. Paweł Stefaniuk	MAZ/0414/PWOE/05	

Branża	Faza projektu	Skala	Data	Rewizja	Nr rysunku
ELEKTRYCZNA	WYKONAWCZA	1:100	23.10.2017r.	00	2